



## W

- Facile da installare
- 12 ingressi di allarme, 6 uscite di allarme
- Interfacce: 1 porta Ethernet

**Specifiche Tecniche**

<b>Montaggio</b>	Barra DIN 35, parete
<b>Interfacce</b>	RJ45, Terminale a vite plug-in
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-10°C ~ +70°C
<b>Umidità operativa</b>	20% ~ 95%, senza condensa
<b>Alimentazione</b>	10 ~ 30 Vdc
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	70 x 112 x 25 mm - 2.76 x 4.41 x 0.98 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	2.0
<b>Peso</b>	0.5 kg - 1.1 lbs